

## CS 400/36 BP

Unsere Akku-Kettensäge CS 400/36 Bp liegt ergonomisch und vibrationsarm in der Hand, arbeitet völlig frei von Abgasen und überzeugt mit kraftvoller Leistung im anspruchsvollen Arbeitsalltag.



**Bestell-Nr.** 1.042-504.0

- Bürstenloser Motor
- Mechanische Kettenbremse
- Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4054278634357
<b>Akkuplattform</b>		36-V-Akkuplattform
<b>Führungsschiene</b>	mm	400
<b>Kettengeschwindigkeit</b>	m/s	23
<b>Kettenteilung</b>		3/8"
<b>Treibgliedstärke</b>		1,3 mm / 0,050"
<b>Anzahl der Treibglieder</b>		56
<b>Öltank Kapazität</b>	ml	160
<b>Vibrationswert Vorderer Griff (ΔK=1.5 m/s²)</b>	m/s²	3
<b>Vibrationswerte Hinterer Griff (ΔK=1.5 m/s²)</b>	m/s²	3,4
<b>Antrieb</b>		Bürstenloser Motor
<b>Spannung</b>	V	36
<b>Leistung je Akkuladung</b>	Schnitte	max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
<b>Laufzeit je Akkuladung</b>	min	max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	kg	5
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	kg	6,1
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	mm	904 x 217 x 261

### Ausstattung

<b>Variante</b>		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
<b>Führungsschiene</b>	■	
<b>Sägekette</b>	■	
<b>Kettenschutz</b>	■	
<b>Automatische Kettenschmierung</b>	■	
<b>Kettenbremse</b>	■	
<b>Ölstandsanzeige</b>	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Mechanische Kettenbremse

- Sofortiger Stopp der Kette bei Rückschlag.



## Automatische Kettenschmierung

- Optimale Schmierung der Kette für eine lange Lebensdauer.
- Reduziert den Wartungsaufwand.



## Integrierter Öltank mit Sichtfenster

- Einfache Sichtbarkeit und Ablesbarkeit des Füllstands.
- Deckel des Öltanks verliersicher angebracht.

## ZUBEHÖR VON CS 400/36 BP 1.042-504.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>GERÄTEZUBEHÖR</b>				
Sägekette "Oregon" 40 cm	1	2.042-018.0	Passend zu unserer Kettensäge CS 400/36 Bp: Sägekette (40 cm) von Oregon. Langlebige und präzise Qualität, vibrationsarm und belastbar. 1,3 mm Treibgliedstärke, Sägekettenteilung 3/8".	■
Führungsschiene Kettensäge 40 cm	2	2.042-019.0	Ideal geeignet für unsere Kettensäge CS 400/36 Bp: Die Führungsschiene (40 cm) von Oregon überzeugt mit exakter Führung und robuster Langlebigkeit im täglichen, harten Einsatz.	■
<b>AKKUS</b>				
Battery Power+ 36/75	3	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LC-Display und Schutz vor Überstrom.	□
Battery Power+ 36/60	4	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	□
<b>LADEGERÄTE</b>				
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	5	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	□
<b>STARTERKIT</b>				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	6	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	□
Starter Kit Battery Power+ 36/60	7	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.